

Разъём питания RNT 447 37/01



Описание

Силовой разъём предназначен для подключения кабеля питания к радиоблокам в телекоммуникационных системах. Основная сфера использования в базовых станциях сотовой связи и других системах беспроводной связи.

Разъём обеспечивает герметичное присоединение кабеля за счет сменных резиновых колец. Надёжная фиксация разъёма к радиоблоку предотвращает самопроизвольное выпадание кабеля питания, предотвращение попадания пыли и осадков.

Технические характеристики

Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Сечение жилы кабеля для винтового контакта	от 2,5 мм ² до 16 мм ²
Герметичное обжатие кабеля диаметром	От 7 мм до 21,5 мм
Номинальное напряжение	48V DC
Рабочий температурный диапазон	от -40°C до +85°C
Температурный диапазон хранения	от -40°C до +90°C
Максимальное значение силы тока	55A (при напряжении 60V DC)